

INSTRUKCJA ZIGBEE

Jak pobrać aplikację mobilną LIVOLO ?

Wersja Android

1. Wejdź na stronę livoledynia.pl/dopobrania lub bezpośrednio na sklep Google Play, wpisując w wyszukiwarce hasło 'LIVOLO', a następnie wciśnij 'Zainstaluj'
Możesz, również zeskanować kod QR



Wersja IOS

1. Wejdź na stronę livoledynia.pl/dopobrania lub bezpośrednio na sklep App Store, wpisując w wyszukiwarce hasło 'LIVOLO', a następnie wciśnij 'Zainstaluj'
Możesz, również zeskanować kod QR



Tworzenie konta w Aplikacji

1. Uruchom aplikację Livolo na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Stwórz konto, naciskając 'Register'.
3. Wypełnij wszystkie dane i wciśnij 'Get Code'. Na twój adres mailowy, trafi kod aktywacyjny, który należy wpisać w miejscu na kod.
4. Po wpisaniu kodu aktywacyjnego, należy wcisnąć przycisk 'Register'. Konto powinno zostać pomyślnie zarejestrowane.

Logowanie do aplikacji

1. W okienku logowania wpisz swoją nazwę oraz hasło podane podczas rejestracji konta.
2. Przy pierwszym logowaniu do aplikacji, zostaniesz poproszony o dodanie nazwy dla układu włączników.
Select Family - > Add Family First - > 'Twoja nazwa'

Dodawanie bramki ZigBee

1. Rozwijamy menu, wciskając na ikonkę w lewym górnym rogu.
2. Wciskamy 'Device Management', a następnie 'Add' w prawym górnym rogu.
3. Najpierw instalujemy bramkę, wciskając na ikonkę 'Gateway'.
4. Następnie, przytrzymaj przycisk na bramce, aż zacznie migać na przemienne na czerwono i niebiesko. Wciskamy przycisk 'Next'.
5. Następnie aplikacja poprosi Ciebie o dostęp do sieci, należy wcisnąć na wybraną przez siebie sieć, a następnie zalogować się do niej, wpisując hasło.
6. Po połączeniu z siecią, aplikacja pokazuje zaprogramowaną przez nas bramkę. Należy na nią wcisnąć w aplikacji.
7. Pojawia się okno, łączenia się bramki z siecią, należy poczekać, a następnie aplikacja poprosi Cię o nadanie nazwy bramce. Wciskamy 'Połącz'.
8. Jeśli wszystko się udało, w zakładce 'Device management' powinna pokazać się zaprogramowana bramka.

Przypisywanie włączników do bramki

1. Z menu, należy wybrać 'Device Management' i następnie wcisnąć 'Add' w prawym górnym rogu.
2. Z sekcji 'Switch' wybieramy włącznik pojedynczy lub podwójny, w zależności który chcemy programować.
3. Przytrzymaj przycisk włącznika, który ma zostać zaprogramowany przez 5 sekund, aż usłyszysz dźwięk 'beep'.
4. Po kilku sekundach, pojawi się okienko, w którym możesz zmienić nazwę oraz ikonkę zaprogramowanego włącznika.
Po edycji, należy wcisnąć 'Complete'.

Obsługa włączników

1. Wchodzimy na stronę startową, w którym pojawią się zaprogramowane włączniki.
2. Włącznikiem można sterować, za pomocą suwaka, który znajduje się obok nazwy danego włącznika. Jeśli włącznik jest podwójny, można wcisnąć na ikonę włącznika i następnie sterować oddzielnie dwoma obwodami.

Dodawanie kolejnych urządzeń mobilnych do sterowania włącznikami.

1. Aby dodać kolejne urządzenie mobilne do sterowania WiFi, należy przejść do zakładki 'Family Management', a następnie wciskamy na nazwę naszego układu.
2. Następnie, wciskamy 'Share Binding'.
3. Na ekranie pokazuje się, kod QR, który musi zostać zeskanowany przez kolejnego użytkownika. Jak to zrobić ?
 - I. Przyszły użytkownik, musi postępować zgodnie z punktami instrukcji, nr.1,2 i 3. Do momentu zalogowania się w aplikacji.
 - II. Należy wejść w zakładkę 'Family Management', wcisnąć 'Add', a następnie 'Scanning Binding'
 - III. Następnie, należy zeskanować kod QR, udostępniony na ekranie przez kreatora układu.
 - IV. Po zeskanowaniu, powinien pokazać się komunikat 'Binding This Family?' Wciskamy OK, po czym powinna ukazać się nasza baza.

Specyfikacja techniczna Bramki ZigBee

Lp.	Indeks techniczny	Parametry
1.	Podłączenie	Przewód zasilający (L) Przewód neutralny (N)
2.	Napięcie wejściowe	100-250VAC 50/60HZ
3.	Połączenie bezprzewodowe	Wi-Fi ZigBee 2.4GHZ
4.	Temperatura pracy	-20 do 50 °C
5.	Wilgotność	<95%RH